

Höfner Telefon Festnetz Services

FritzBox Router

Umleitungen

Anrufe permanent auf eine beliebige Nummer weiterleiten

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 21 *** (Umleitnummer) #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 21 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 121 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Anrufe auf eine beliebige Nummer weiterleiten, wenn Sie nicht erreichbar sind (nach 25 Sekunden)

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 61*** (Umleitnummer) #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 61 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
 - 2 ***** 61 #**
 - 3 Ansage abwarten und auflegen
-

Anrufe auf eine beliebige Nummer weiterleiten, wenn Ihr Festnetz besetzt ist

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 67 *** (Umleitnummer) #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 67 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 67 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Hinweis:

Um die Anrufweiterleitung bei Besetzt nutzen zu können, muss der Service «Anklopfen» ausgeschaltet sein

Anrufsperrn

Abweisen anonymer Anrufer

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 77 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 77 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 77 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Abweisen ausgewählter Anrufer

Liste hinzufügen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 351 *** (zu sperrende Telefonnummer) #
- 3 Quittierungsmeldung abwarten und auflegen

Aktivieren

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 351 #**
- 3 Quittierungsmeldung abwarten und auflegen

Deaktivieren

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 35 #**
- 3 Quittierungsmeldung abwarten und auflegen

Liste löschen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 351 #**
- 3 Quittierungsmeldung abwarten und auflegen

Zusatzfunktionen

Eigene Rufnummer unterdrücken

Die eigene Rufnummer für das nächste Gespräch unterdrücken.

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 ***** 31 *** (gewünschte Rufnummer) #
- 3 Der gewünschte Teilnehmer wird ohne Anzeige Ihrer Telefonnummer angerufen

Bitte nicht stören

Der Anrufer wird per Ansage informiert, dass Sie momentan nicht gestört werden wollen.

Einschalten

- 1 Hörer abheben
- 2 ***** 26 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Hörer abheben
- 2 ***** 26 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Hörer abheben
- 2 ***** 126 #**
- 3 Ansage abwarten und auflegen