

Höfner Telefon Festnetz Services

Inteno Router

Umleitungen

Anrufe permanent auf eine beliebige Nummer weiterleiten

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 21 * (Umleitnummer) #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 # 21 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 121 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Anrufe auf eine beliebige Nummer weiterleiten, wenn Sie nicht erreichbar sind (nach 25 Sekunden)

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 61 * (Umleitnummer) #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 # 61 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
 - 2 * 61 #
 - 3 Ansage abwarten und auflegen
-

Anrufe auf eine beliebige Nummer weiterleiten, wenn Ihr Festnetz besetzt ist

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 67 * (Umleitnummer) #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 # 67 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 67 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Hinweis:

Um die Anrufweiterleitung bei Besetzt nutzen zu können, muss der Service «Anklopfen» ausgeschaltet sein

Anrufsperrn

Abweisen anonymer Anrufer

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 77 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 # 77 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 77 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Abweisen ausgewählter Anrufer

Liste hinzufügen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 351 * (zu sperrende Telefonnummer) #
- 3 Quittierungsmeldung abwarten und auflegen

Aktivieren

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 351 #
- 3 Quittierungsmeldung abwarten und auflegen

Deaktivieren

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 # 35 #
- 3 Quittierungsmeldung abwarten und auflegen

Liste löschen

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 # 351 #
- 3 Quittierungsmeldung abwarten und auflegen

Zusatzfunktionen

Eigene Rufnummer unterdrücken

Die eigene Rufnummer für das nächste Gespräch unterdrücken.

Einschalten

- 1 Rufen Sie folgende Servicenummer an
- 2 * 31 * (gewünschte Rufnummer) #
- 3 Der gewünschte Teilnehmer wird ohne Anzeige Ihrer Telefonnummer angerufen

Bitte nicht stören

Der Anrufer wird per Ansage informiert, dass Sie momentan nicht gestört werden wollen.

Einschalten

- 1 Hörer abheben
- 2 * 26 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Ausschalten

- 1 Hörer abheben
- 2 # 26 #
- 3 Ansage abwarten und auflegen

Status abfragen

- 1 Hörer abheben
- 2 * 126 # eingeben
- 3 Ansage abwarten und auflegen